

SAPIENS TÁVIRÁNYÍTÓ

A Sapiens távirányító egy sokoldalú termék, amely kompatibilis, 600 fix kódos és 60 ugrókódos távirányító kódját képes megtanulni. Csatornánként (gombonként) más-más típust és frekvenciát képes megtanulni 286Mhz és 868Mhz között. (Átvitel OOK és FSK)


TANULÁSI FOLYAMAT

A típusú modellek - az összes A típusú fix és ugrókódos adó tanulására képes

APRIMATIC	TR2/4, TX2/4M, TM4		FADINI	Juby small, Juby433	
BENINCA	TO-GO 2/4WV, T2/4WV, CUPIDO 2/4,		FAAC RC	RC	
NICE	SMILO		MHOUSE	TX3, TX4, MT4, GTX4	
DEA	MIO TR2/4, GENIER W		SEAV	BE-HAPPY/ be good-RS3, RS2, RS1, RH1, RH2, RH3	
GiBiDi	DOMINO AU1600/1610/1680/1810		K...G- G...N G...E- DOORHAN		

- 1) Nyomja meg az 1 és 3 gombokat kb. 3 másodpercig. Míg a zöld LED lassú villogása gyors villogássá nem vált át, ekkor engedje el a gombokat
- 2) Nyomja meg és engedje el azt a gombot, amire tárolni szeretné az eredeti távirányító másolni kívánt gombját. A gyors zöld villogást ekkor a LED folyamatosan narancssárgán világít.
- 3) A kiválasztott gomb megnyomása után kb. 10 cm-re egymástól adjon az eredeti távirányítóval jelet, ekkor a "Sapiens" távirányító megváltoztatja a színét a narancssárgáról zöldre és lassan villog 3-szor fix kódok esetében, Ugrókódos távirányító esetében 6-szor gyorsan villog, ha az ugrókódos adó kompatibilis vagy 6-szor lassan ha nem kompatibilis az ugrókód. Másik csatorna tárolásához, ismétlje meg a 2-es lépést 3 másodpercen belül. Más esetekben ismét az 1. lépéstől

B típusú modellek- átvitel FSK

SOMMER/APERTO (434,42/868,84 Mhz FM)			

- 1) Nyomja meg a gombok 1 és 2 kb. 3 másodpercig. Míg a zöld LED lassú villogása gyors villogássá nem vált át, ekkor engedje el a gombokat. Ismétlje meg az "A Modellek" 2. és 3. lépését. Majd nyissa ki a vevőt és tanítsa rá a távirányítót.

C Modellek – BFT MITTO 2/4, TRC2/4, RCB2/4, KLEIO TX2/4, RB



Az első 2 lépés ugyanaz mint az A modellek-é

- 3) A BFT távirányítóknál a forráskódot rejtett gomb segítségével lehet előhívni (vagy rejtett gombok megnyomásával, az új modelleknél 1. és 2. egyidejűleg történő megnyomása), majd a másolni kívánt gombbal jelet adunk (SAPIENS távirányítóknak), amíg a LED a megváltoztatja a színét narancssárga, zöldre, majd pirosra. Másik csatorna tárolásához, ismétlje meg a 2-es lépést 3 másodpercen belül. Más esetekben ismét az 1. lépéstől. Ellenőrizze a tárolás a vevő utasításai alapján a modellek típusú NB A forráskód (rejtett gomb) A Pandis-R kerül továbbításra az alábbiak szerint: Nyomja le a 3. és 4. gombokat egyszerre (folyamatos piros LED) majd 3 másodpercen belül. Nyomja meg azt a gombot, amelyiken a kívánt forráskód található.

D Modellek - FAAC 433/868Mhz DL2/4 868 SLH-XT2/4SLH-TML2/4SLH



Az első 2 lépés ugyanaz mint az A modellek-é

- 3) FAAC- Radio Control gombok megnyomása után (2. és 3. gombot) engedje el őket és után azonnal nyomja meg a gombot, amit másolni kíván, kb. 10 cm-re egymástól, amíg a LED a megváltoztatja a színét a narancssárga, zöld és villog 6 gyorsat és 6 lassút. Másik csatorna tárolásához, ismétlje meg a 2-es lépést 3 másodpercen belül. Más esetekben ismét az 1. lépéstől.

Kódgenerálás eredeti távirányító hiányában!

- 1) Nyomja meg egyszerre a 2. és 3. gombot, kb. 3 másodpercig. Míg a zöld LED lassú villogása gyors villogássá nem vált át, ekkor engedje el a gombokat
- 2) Nyomja meg N-szer a gombot (lásd a táblázatot), a LED villog 3-szor, majd gyors villogással jelzi a kódgenerálás végét. Majd tanítsuk rá a vevőegységre. Egyéb kód más csatornákon, ismétlje meg az eljárást a 2. lépéstől 3 másodpercen belül, különben ismétlje meg a 1. lépésben

BFT	N1	FADINI	N7	MHOUSE	N13		
NICE Smilo	N2	FAAC RC	N8	SEAV 433	N14		
APRIMATIC	N3	1 SOMMER434	N9	SEAV 868	N15		
BENINCA	N4	2 SOMMER434	N10	K...G	N16		
DEA	N5	1 SOMMER868	N11	G...n G...e	N17		
GIBIDI	N6	2 SOMMER868	N12	DOORHAN	N18		

Műszaki adatok

Táp: 3V CR2032. - Frekvencia 433.92MHz EU területén és 868,30Mhz

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mi, 2GPF Elettronica srl, személyében Fabrizio Peruzzi kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy a 2GPF ELETTRONICA SAPIENS termék amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az összes alapvető követelménynek az európai 1999/5 / EC (K + beszerelt), és a Tanács 1999/915 / EK (a humán expozíciós). Megfelel az alapvető követelményeknek.

Továbbá a termék megfelel az alábbi szabványoknak ill. muszaki előírásoknak: • EN 300 220-2 • EN 301 489-1 • EN 301 489-3 • EN 60950-1:2006
+A11:2009+A1:2010+A12:2011 • EN 50371:2002



MADE IN ITALY



SAKÜZLETÜNK ELÉRHETŐSÉGE:

H-T KAPU KFT GYŐR-MÉNFCSANAK, GYŐRI ÚT 86

TELEFON: 96/448-896 ° WEB: www.automatakapu.com ° E-MAIL: info@automatakapu.com