



Marantec



Comfort 60 garázskapec nyitó motor

Szett tartalma:

motor integrált vezérlőegységgel (650 N)

433/868 Mhz vevőegység

2/4 csatornás 433/868 Mhz fix/ugró kódos távirányító

Bordásszijas sínvezetés

Leírás:Max. 9 m² szekcionált kapuhoz.

- Késleltetett ledes világítás
- Akadályérzékelés
- Fotocella és STOP-gomb bekötési lehetőség

Legnagyobb kapusúly: 110 kg

nyitás-zárás ciklus naponta: 16

3090 mm sín - maximum 2200 mm kapumagasságig

3330 mm sín - maximum 2500 mm kapumagasságig

4090 mm sín - maximum 3250 mm kapumagasságig

